

DF-3101/2R

Telecamere per uso esterno con crepuscolare e illuminatore infrarosso

Telecamere bianco e nero e a colori di ridotte dimensioni, resistenti agli spruzzi d'acqua, complete di illuminatori all'infrarosso. L'illuminatore composto da 20 led entra in funzione automaticamente quando la luminosità è scarsa.

AVVERTENZE E NOTE IMPORTANTI

Prima di rendere operativo il sistema consigliamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per qualsiasi eventualità futura.

Scegliere una collocazione in modo che le telecamere siano protette dalla luce diretta e da vibrazioni.

Mantenere l'apparecchiatura in ambienti a temperatura costante. Temperature particolarmente elevate o basse, così come gli sbalzi, possono danneggiare ed incidere sulla vita delle parti elettroniche.

Controllare l'operatività del sistema prima di effettuare l'installazione.

Utilizzare estrema cautela nel maneggiare le telecamere (in modo da non causare graffi sulle lenti).

Utilizzare cavi e accessori compatibili con il prodotto.

Il sistema di videocontrollo è uno strumento ad alta tecnologia che richiede una cura e una manutenzione adeguate.

Tenere lontano l'apparecchiatura dalla polvere e pulire l'apparecchiatura saltuariamente con un panno asciutto e morbido senza utilizzare alcun prodotto chimico.

Effettuare l'installazione tenendo i dispositivi non alimentati.

Non tagliare i cavi di connessione tra la telecamera e gli accessori.



PROCEDURA D'INSTALLAZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'apparecchiatura sia scollegata durante l'installazione.

Verificare il corretto funzionamento del sistema prima di passare all'installazione definitiva.


Collegare il video (connettore BNC) alla relativa presa posta sul retro del monitor, del ciclico o del processore di quadro.

Collegare l'alimentazione stabilizzata 12 Vcc alla telecamera mediante il connettore predisposto (fare attenzione alla polarità mostrata in figura).

Accendere il monitor.

Verificare l'esistenza dell'immagine nel monitor.

Spegnere nuovamente telecamera e monitor per passare all'installazione definitiva.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	DF-3101R	DF-3102R
Codice	01532008	01532009
Sensore d'immagine	1/3" CCD LG b/n	1/4" CCD Sharp colore
Risoluzione orizzontale	420 linee TV	
Elementi d'immagine	500 (H) x 582 (V) pixel	
Uscita video	1,0 Vpp; 75 Ohm	
Rapporto segnale rumore	> 48 dB	
Otturatore elettronico	1/50 a 1/100000 sec	
Illuminatore	20 led	
Luminosità minima	0 Lux (con infrarossi attivi)	
Alimentazione	12 Vcc	
Assorbimento	400 mA	
Temperatura di lavoro	-10°C ~ +50°C	
Portata illuminatore	18 mt	
Dimensioni	d.55 x l.60 (staffa e visiera esclusa)	
Peso	350 gr	

GARANZIA E INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Il prodotto è garantito da difetti di produzione o di fabbricazione dei materiali per il periodo previsto dalle norme vigenti a partire dalla data di acquisto.

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato.

La garanzia non copre i danni causati da utilizzo improprio, danni accidentali non voluti e danni causati da extratensioni o fulmini.

Il prodotto deve essere installato in accordo con le modalità riportate nel presente manuale d'uso e installazione.

Il prodotto deve essere collegato solo con dispositivi compatibili.

Il prodotto non deve essere manomesso o riparato da personale non autorizzato.

Nessuna eventuale etichetta apposta sull'apparato deve essere manomessa o rimossa.

IN CASO DI GUASTO

Assicurarsi che l'installazione sia stata eseguita in accordo al manuale d'uso e installazione.

Assicurarsi che l'apparecchio sia realmente guasto prima di rinviarlo all'assistenza tecnica autorizzata, in caso contrario l'apparecchio non sarà ritenuto in garanzia.

In caso di guasto consultare l'assistenza tecnica autorizzata.

Nel caso di invio del prodotto all'assistenza tecnica autorizzata allegare una nota illustrando la natura del difetto e tutto ciò che dimostri la validità della garanzia.

Nel caso di invio del prodotto all'assistenza tecnica autorizzata utilizzare l'imballo originale del prodotto o altro imballo idoneo onde evitare rischio di danni causati dal trasporto.

Se in fase di installazione si presentasse qualche problema contattare il numero telefonico
0187-606223 reparto tecnico Auge S.r.l.